

⚠ T・TJ (ターミナル・チップジャック) 取扱い注意事項

製品を安全にご使用いただくために、一般注意事項とあわせてお読みください。

ご使用に際しましてご不明な点は、お客様相談窓口までお気軽にお問い合わせください。

ご使用上の注意事項

- 製品仕様をご確認の上、ご使用ください。
- 分解、改造は行わないでください。
- 定格電圧、定格電流以内でご使用ください。
- ご使用電圧、電流に合わせた製品の取り付け（絶縁距離の確保）を考慮してください。また、接続する電線等につきましても、隣接極、取り付けパネル、その他の製品などとの間で必要な絶縁距離が確保されるよう、ご注意ください。
- ご使用の際には実装機器での作動をご確認の上でご使用ください。
- 結線する際、はんだ付けは樹脂部分を変形させないように短時間で処理してください。また、端子部分に強く荷重をかけることは避けてください。
電線に事前に予備はんだを行うと、比較的是んだがのり易く短時間で処理できます。
- 接続した電線に張力が加わらないよう、接続電線の固定を考慮してください。
- 通電中の挿抜は危険ですので行わないでください。
- 取り付けは個別に規定する取り付け孔、締め付けトルクを守ってください。また、締め付けの際にはご使用ナット（ナット二面幅寸法）に合った工具をご使用ください。
- パネル取り付け後、製品を無理に押ししたり、回したりしないでください。
- カタログに「ツマミ取り外し不可」と記載のある製品は、ツマミをゆるめた時にも一定の位置で内に設けられたストッパーが働き、脱落の心配がありません。
- 主軸の基部に横穴のある製品は、横穴にピンチップ、テスター棒、電線等が挿入できます。
- 製品によっては頭部にバナナプラグが接続できるタイプがありますが、バナナプラグの充電部が一部露出しますのでご注意ください。
- 金属製のターミナルについては、アース用端子としてご使用ください。
- 製品によって本体色R（赤色）の色合いが異なります。ご確認の上ご使用ください。
- ジャックには、各々適合するピン径のプラグを接続してください。（適合部品については個別の製品仕様をご覧ください）
- 樹脂（プラスチック）部分の汚れを拭き取る場合は乾いた布で拭いてください。使用する溶剤（洗剤）によっては樹脂部分に破損、白化等が生じる場合があります。
- プラグ等の挿抜は、こじらずに真っ直ぐに行ってください。
- 各製品は全て屋内使用を目的として設計されております。屋外でのご使用、保管はできません。
- 直射日光の当たる場所、結露や氷結の発生する場所でのご使用、保管は避けてください。
- 振動や衝撃が加わる環境でのご使用、保管は避けてください。
- 高温、低温、多湿、塵埃等の多い環境や水、各種油、薬品（洗剤含む）、腐食ガス等がかかるような環境でのご使用、保管は避けてください。
- 詳細については、最新の図面、仕様書等ご請求の上、ご確認ください。本内容と個別の図面、仕様とが異なる場合、個別の図面、仕様が優先されます。